

registratore di cassa telematico

## DCash + RT?

le funzioni più evolute coniugate a semplicità di utilizzo









DCash + RT ? quando la tecnologia sposa la semplicità

DCash + è l'unità RT trasversale ad ogni esigenza: il grande display luminoso e la facilità di caricamento carta sono alcune delle specifiche che caratterizzano Dcash + RT; la vera innovazione risiede nel **wi-fi integrato** che fa di Dcash + RT un dispositivo telematico unico nel proprio genere, perfetto anche per il commercio ambulante.

La tastiera veloce e programmabile, unitamente all'utilizzo di un lettore ottico, opzionale, assicura prestazioni e versatilità di funzioni.

Una stampante veloce, combinata alla possibilità di scorrere lo scontrino grazie alle 4 righe di display, rende Dcash + RT il registratore telematico di più semplice utilizzo.

La funzione DHCP assicura affidabilità e riduce drasticamente i tempi di installazione.

Procedura di censimento facile ed immediata, già residente "on board".

## Caratteristiche tecniche

Main Board	CPU-32bit	Pagamenti	contanti, assegni, carta di credito,
			ticket, credito
Stampante	Termica, "easy loading", 70 mmsec	Funzioni speciali	scontrino parlante, annulli e resi
			di documenti commerciali
Dimensioni rotolo	57mm larghezza*50mm diametro	Interfacce I/O	1 connettore per cassetto RJ11 (12-24V)
Display operatore	4 righe, grafico, blu retroilluminato		2 porte USB (scanner/USB Key/tastiera
Display cliente	2 righe, grafico, blu retroilluminato		QWERTY)
Tastiera	40 tasti programmabile		1 porta seriale
Giornale elettronico	DGFE su micro SD card		1 porta Ethernet
PLU	fino a 3000	Utility su PC	PC Utility
Reparti	fino a 99	Protocollo	XON/XOFF
		Alimentazione	Collegamento a AC con alimentatore,
Gruppi reparto	fino a 15		DC output: 7V, 3A
Clienti	fino a 1000		
Tabelle IVA	fino a 7 + 6 esenti	Peso	Circa 1,2 Kg
		Dimensioni	325*190*104mm (P*L*A)
Accessori - dotazione	alimentatore esterno	Accessori - opzionali	batteria di riserva
	l		borsa per il trasporto

le caratteristiche tecniche potrebbero variare senza preavviso

